


Karta katalogowa		
Oznaczenie na rys.		F
Furtka		

Zasady montażu:

Urządzenie montować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, z zachowaniem poniższych zasad:

- Montaż urządzeń dokonać z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa i użytkowania sąsiednich urządzeń istniejących oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.
- W strefie funkcjonowania urządzenia należy zapewnić nawierzchnię w zależności od możliwości swobodnego upadku dla danego urządzenia zgodnie z PN EN 1177.
- Montaż urządzenia należy wykonać na terenie równym i płaskim, niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce budowy, zabezpieczając obszar prac montażowych przed osobami niepowołanymi.
- Podczas prac montażowych stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia.
- Montaż urządzeń w terenie należy rozpocząć od dokładnego wyznaczenia miejsc montażu wszystkich urządzeń z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa dla każdego urządzenia.
- Strefy bezpieczeństwa nie powinny na siebie zachodzić.
- Do montażu urządzeń należy użyć odpowiednich narzędzi i środków technicznych.



Sposób montażu:

1. Montaż bramki rozpoczynamy od wyznaczenia miejsca jej montażu na ciągu ogrodzenia.
2. Montaż bramki rozpoczynamy od wykonania dwóch wykopów fundamentowych o średnicy 600 mm na głębokość 450 mm poniżej poziomu terenu. Rozstaw osiowy otworów i sposób montażu pokazano na rysunku.
3. Dno wykopu wykładamy ok. 100 mm warstwą podsypki piaskowej, zagęszczamy ją i wyrównujemy jej poziom.
4. Na dno wykopu układamy urządzenie z przykręconymi fundamentami. Za pomocą poziomicy ustawiamy słupki bramki w pionie.
5. Gdy bramka jest ustawiona w pionie zasypujemy fundamenty ziemią z urobku. Zasypując otwory należy zagęszczać każdą kolejną 100 mm warstwę zasypywanego gruntu wokół słupków.
6. Po zakończeniu montażu bramki wyrównujemy i sprzątamy teren po pracach montażowych.

- Miejsce montażu urządzenia należy uzgodnić z właścicielem lub zarządcą terenu.
- Należy zwrócić szczególną uwagę aby stojące urządzenie nie narażało innych użytkowników np. nie blokowało dróg dostawczych i dróg dojazdu służb ratowniczych.